



## LED PAR16 ZB 4,8W/827 GU10+CTR.U BX

De senaste Airam smart-ljuskällorna kan enkelt dimras med hjälp av fjärrkontroll. Ljuskällorna finns med GU10- eller E27-sockel. Start-setet inkluderar en ljuskälla och en fjärrkontroll med magnetiskt väggfäste. Extra ljuskällor kan köpas till separat. Ljuskällan och fjärrkontrollen i startsetet är redan parkopplade från fabriken och kan användas direkt. Upp till 16 ljuskällor kan paras ihop till Airam LED Wireless fjärrkontrollen.



Kupa typ

reflektor

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
<b>LED PAR16 ZB 4,8W/827 GU10+CTR.U BX</b>					
4713406	8220061	6435200235404	50 x 54 x 50	Spjutförpackning	WIRELESS

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Strålvinkel (°)	36	Glastyp	Matt/Frostad
ETIM klass	EC001959	Märkspänning till (V)	240
Energieffektivitetsklass	A+	Märkspänning från (V)	220
Med fjärrstyrning	Ja	Längd (mm)	54
Diameter (mm)	50		827
Dimningsbar	Ja	Ljusflöde (lm)	385
Spänningstyp	AC	Ljusstyrka (cd)	800
Sockel	GU10	Färgtemperatur (K)	2700
Medellivslängd (h)	25000	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Effekt ljuskälla	4,8	Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	5
Lampform	Reflektor		